

نکات مهم در راه اندازی، اپراتوری و نگهداری دوربین و متعلقات

- در این دوربین، نشانه گر لیزری تعبیه شده است. به هیچ وجه لیزر را به سمت چشم دیگران نگیرید. اینکار به چشم آسیب رسانده و دید آنرا ضعیف میکند.
- به هیچ وجه دوربین را **Disassemble** نکنید.
- اگر بوی خاص یا دودی را از جانب دوربین احساس کردید، سریعاً باتری را از داخل دوربین در آورده، کار را متوقف نمائید و این شرکت را در جریان اتفاقات رخ داده قرار دهید.
- اگر دوربین از دست اپراتور به زمین افتاد و یا ضربه سنگینی به آن وارد شد، سریعاً باتری را از داخل دوربین در آورده، کار را متوقف نموده و این شرکت را در جریان اتفاقات رخ داده قرار دهید.
- به هیچ وجه جهت تمیز کردن پوسته دوربین از مایعات آتش زا از جمله الکل، بنزن (C_6H_6) و یا تینر استفاده نشود.
- دوربین را به هیچ وجه برای مدت بیش از چند ثانیه به سمت خورشید نگه ندارید. زیرا این کار باعث آسیب جدی به **Detector** دوربین میشود.
- تغییرات ناگهانی دما، از جای گرم به سرد و یا برعکس، میتواند باعث چگالش و تشکیل بخار بر روی دوربین و یا لنز آن شود. جهت جلوگیری از این مشکل، قبل از جابجایی دوربین را در داخل یک محفظه (حتی پلاستیکی) و یا کیف مخصوص قرار داده تا به دمای جدید عادت کند و سپس خارج کنید.
- اگر چنانچه روی دوربین یا لنز بخار بست، کار با دوربین را متوقف، باتری را از داخل آن خارج نموده و منتظر می مانیم تا رطوبت بوجود آمده تبخیر شود.
- در زمان جا زدن لنز تله فتو دقت شود که آسیبی به لنز اصلی دوربین وارد نشود.
- طبیعتاً چنانچه دوربین به مدت زیادی کار کند، ممکن است تا حدودی گرم شود و این مساله نباید شما را نگران کند.